

PETUNJUK PENGUNAAN



SUGAR CANE PRESSER SCP-160A

Sugar Cane Presser

Mesin **Sugar Cane Presser**, juga dikenal sebagai mesin peras tebu atau mesin pemeras tebu, digunakan untuk mengekstraksi air manis dari batang tebu (sugar cane). Fungsi utama dari mesin ini adalah untuk menghasilkan jus tebu yang bisa diminum atau digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan minuman, seperti jus tebu segar, sirup tebu, minuman campuran, dan sebagainya.

Mesin pemeras tebu ini dibuat dengan memperhatikan berbagai aspek kesehatan, bagian utama dalam mesin ini terbuat dari stainless steel. Mesin ini dibekali dengan fitur untuk proses kerja yang cepat dan nyaman serta penggunaan yang sangat mudah. Hal ini mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk memperoleh jumlah jus tebu yang cukup banyak. Mesin ini membantu memastikan bahwa jus tebu yang dihasilkan bersih dan bebas dari serat tebu yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan jus dengan kualitas yang lebih baik. Mesin ini menghasilkan jus tebu yang hijau alami, manis, segar, dan kaya akan gizi. Produk ini cocok untuk hotel, toko buah, toko minuman dingin, UMKM, dll.

Fitur

1. Desain minimalis, mudah digunakan dan dibersihkan.
2. Semua bagian mesin yang bersentuhan langsung dengan bahan makanan terbuat dari stainless steel, terlindung dari korosi, memastikan bahwa bahan makanan tidak terkontaminasi oleh karat dari metal.
3. Hemat listrik, tidak bising, tingkat efisiensi yang tinggi, mudah di pindahkan.
4. Sari tebu dan endapan atau ampas dari pemrosesan terpisah secara otomatis, hal ini memastikan Anda mendapatkan sari tebu yang berkualitas tinggi dan bersih.
5. Mesin ini dapat mengekstraksi beragam jenis buah dan sayuran lainnya.

Spesifikasi

Model	Daya	Kapasitas	Kecepatan Putaran	Dimensi Roller	Berat	Dimensi (cm)
SCP-160A	220 V 50 HZ 750 W	300 Kg/Jam	25 RPM	P = 115 mm Ø72.5mm	50 Kg	44 x 37 x 54

Perhatian & Peringatan

- Mesin ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang yang memiliki keterbatasan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka yang telah diberi pengawasan atau petunjuk.
- Harap periksa kelengkapan mesin sebelum digunakan, pastikan mesin terpasang dengan baik.
- Gunakan colokan dan kabel listrik berstandar SNI dan pastikan rangkaian listrik utama sudah tersambung ground/arde dengan benar.
- Jangan memasukkan tangan/benda asing ketempat pengoperasian pada saat mesin sedang beroperasi.
- Mesin ini tidak boleh dibersihkan dengan alat penyiram air/selang air langsung.
- Apabila mesin hendak dibersihkan, pastikan arus listrik tidak tersambung atau kabel listrik sudah terlepas.
- Jika ada bagian yang rusak pada mesin ini, harap segera hubungi teknisi resmi **FOMAC** atau hubungi **siniservice.id**.

Cara Penggunaan

- Periksa apakah voltase / daya listrik sesuai dengan voltase / daya listrik yang tertera pada mesin atau buku manual.
- Letakan mesin di tempat yang datar dan kering, pastikan mesin bekerja dengan baik dan lancar.
- Hubungkan mesin dengan arus listrik.
- Bersihkan tebu atau buah dan sayuran lainnya yang akan di proses.
- Sebelum digunakan, pastikan roller dalam keadaan bersih.
- Buka keran, letakkan wadah untuk menampung jus tebu, lalu masukan tebu pada lubang pemerasan.
- Setelah digunakan, pastikan mesin sudah tidak terhubung dengan arus listrik, dan pastikan untuk membersihkan mesin.

Pemeliharaan

- Semua jenis pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan saat mesin dalam kondisi mati dan colokan kabel listrik tercabut.
- Sebelum digunakan harap dilakukan uji coba mesin terlebih dahulu dan pastikan mesin dapat berfungsi secara normal dan tidak ada kerusakan pada mesin.
- Sebelum menyalakan dan mengoperasikan mesin periksa apakah ada sesuatu atau benda pada tempat pengoperasian, kemudian barulah nyalakan mesin setelah kondisi mesin bersih dan aman.
- Jangan langsung mencuci mesin dengan semprotan air, untuk menghindari bahaya air masuk ke peralatan listrik.
- Jika terjadi masalah ketika penggunaan, segera matikan mesin dan lakukan pengecekan.
- Lakukan service berkala pada mesin untuk menghindari kerusakan.
- Bersihkan mesin dan aksesoris setiap kali selesai digunakan dan pastikan mesin dalam posisi kering dan bersih seluruhnya sebelum disimpan.