

**MESIN BOWL CUTTER
MMX-QS620S**



**MESIN BOWL CUTTER
MMX-QS620S**



**BUKU PETUNJUK
PENGUNAAN**
USER MANUAL BOOK



MESIN BOWL CUTTER MMX-QS620S



Mesin ini merupakan desain baru dan dibuat dengan kualitas tinggi. Mesin ini memiliki pisau dengan kecepatan tinggi untuk memotong makanan dalam mangkuk. Dapat digunakan untuk memotong daging, sayuran, buah, dll. Setiap bagian pada mesin ini merupakan aluminium / stainless steel kualitas tinggi, dan memakai penutup atas yang aman terlindungi, untuk menghindari dari kecelakaan. Keunggulan dari mesin ini adalah efisiensi yang tinggi, aman dan dapat dipercaya, penampilan yang cantik, dll. Cocok digunakan untuk persiapan makanan pada hotel, rumah tangga, restaurant, bar, kantin, dll.

SPESIFIKASI

Model	Diameter Mangkuk	Voltase	Frekuensi	Daya	Kapasitas	Berat	Dimensi
MMX-QS620S	60 cm	220 V	50 Hz	1100 W	120 Kg/h	126 Kg	77.5 x 71 x 94 cm

OPERASI MESIN

1. Sebelum digunakan, mohon periksa apakah voltase pada daya supply sudah sesuai dengan pelat data, didasari dengan kecepatan dan kredibilitas.
2. Pada semua penurunan garis daya yang tidak terpasang, harus dihubungkan pada alat yang terpasang untuk penempatan tetap dan dengan jarak min. 3 mm. Rata-rata arus harus ≥ 35 A.
3. Periksa pisau apakah sudah terpasang dengan kencang, jika longgar maka segera kunci screw dengan benar. Turunkan cover penutup mangkuk.
4. Ketika meletakkan daging pada mangkuk, daging harus sudah lunak, tanpa tulang dan kulit, dan letakan daging satu demi satu, agar pisau dapat bekerja dengan lebih baik. Mesin ini dapat memotong daging dengan berat 8 Kg dan sayur 5 Kg dalam satu waktu. Perhatikan : Ketika mesin bekerja, jangan mendekatkan tangan pada area berbahaya seperti di dekat mangkuk.
5. Pastikan pindahkan makanan ketika mesin sudah dimatikan.

MESIN BOWL CUTTER MMX-QS620S



PERAWATAN

1. Setelah selesai, harus dibersihkan setiap bagian pada mangkuk, pisau, barrelhead, dll untuk menjaga kebersihan mesin. Perhatikan : Jangan membersihkan mesin dengan air yang deras.
2. Mesin ini dipasangkan pelumas dengan kualitas tinggi pada decelerate box sebelum meninggalkan pabrik, secara umum dapat digunakan untuk 1 tahun, ketika butuh mengganti atau menambahkan pelumas , tambahkan 40# gear oil ke dalam decelerate box.

MASALAH DAN SOLUSI

Mesin ini dipasangkan electromotor protect devise yang akan menghentikan daya secara otomatis ketika mengalami overload atau dibawah sirkus balik. Dapat melindungi dan menjaga electromotor dengan aman.

Masalah	Alasan	Solusi
Tekan tombol start, mesin tidak menyala.	Tekanan tidak sampai pada daya.	Periksa electric sirkuit.
Efisiensi kerja rendah.	Pisau tergores atau rusak.	Poleskan mulut pisau atau mengganti pisau.
	Drive belt tersangkut.	Atur kekencangan belt wheel atau ganti belt.
Suara berisik yang besar pada gear-box, gravitasi panas.	Pelumas tidak bagus.	Tambahkan atau ganti pelumas.